

HOSHIN

ELECTRONICS CO.,LTD.

NIM**4ch タイミングフィルタアンプ (N015)**

高速アナログパルスを、時定数150nsで積分したパルスとして出力

■ **特長**

- シンチレーションカウンターシグナルやMWPCシグナルに最適
- GAINをフロントパネルで×2～×15まで可変
- 極性切替で出力の方向を選択可能

■ **仕様****入 力**

コネクタ : LEMO
 インピーダンス : 50Ω
 最大入力 : ±5V
 最大周期 : 5MHz

出 力

コネクタ : LEMO
 インピーダンス : 50Ω
 GAIN : ×2～×15
 極 性 : 内部スイッチで切替可能
 形 状 : NIM標準1幅モジュール
 電 源 : +12V
 -12V

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121

E-Mail:info@hoshin-el.co.jp