

## N O 3 5

N I M

1 6 c h L V D S - N I M レベルコンバータ



- LVDS信号をNIMレベルに変換するモジュール
- データの遅れは8 n S e c以下
- LVDS信号を8 c h毎にNIMとTTLに変換するタイプ (N O 3 5 - N T) も製作しています

このモジュールは、16 c hのLVDS信号をNIMレベルに変換します。入力コネクタは変更も可能です。ご注文の際にご相談ください。



< 仕 様 >

入カコネクタ : DHA-RC68-R131 (68pin)

入力インピーダンス : 100Ω

出カコネクタ : LEMO コネクタ (00シリーズ)

出力インピーダンス : 50Ω

電 源 : +6V -6V

< ピンアサイン表 >

1	GND	35	GND
2	CH1-	36	CH2-
3	CH1+	37	CH2+
4	CH3-	38	CH4-
5	CH3+	39	CH4+
6	CH5-	40	CH6-
7	CH5+	41	CH6+
8	CH7-	42	CH8-
9	CH7+	43	CH8+
10	CH9-	44	CH10-
11	CH9+	45	CH10+
12	CH11-	46	CH12-
13	CH11+	47	CH12+
14	CH13-	48	CH14-
15	CH13+	49	CH14+
16	CH15-	50	CH16-
17	CH15+	51	CH16+

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL 044-861-0202 (代) FAX 044-861-0121

E-mail : info@hoshin-el.co.jp