



clarke-hess
COMMUNICATION RESEARCH CORP.

manufacturer of precision test and measurement equipment

Phase Meter Current Shunts

Models 610 and 650



内 容

電流シャントモデル610とモデル650は特に精密位相メータ・モデル6000Aと共に使用する様に設計されています。これらのシャントは50/60Hzの周波数で位相シフトほとんど無い(±5m°以下)様に調整されているので電源周波数での用途に理想的です。ユーザーの指定により、他の周波数で最適になる様にもできますので、詳細はお問合わせ下さい。

仕 様

モデル	電流レンジ	周波数	位相シフト
610	1A ~ 10A	5Hz ~ 1kHz 1kHz ~ 100kHz	5m° 以下 $5m^{\circ} + 50m^{\circ}(f_{kHz} - 1)$
650	10A ~ 50A	5Hz ~ 100Hz 100Hz ~ 500Hz 500Hz ~ 1kHz	5m° 以下 10m° 以下 50m°

総代理店

キーテクノ株式会社

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-14-6

Tel: 03-3251-3161

Fax: 03-3251-3166