

HOSHIN

ELECTRONICS CO.,LTD.

NIM**16ch ELC-NIM レベルコンバータ (N001)**

NIMのパルスやレベルをCAMACにより出力しますので、モジュールのテストや同期をとる場合に有効

■ **特長**

- MWPC、MWDC用データをECLからNIMへ変換
- 16chのECL入力をNIMへ変換

■ **仕様**

入 力
 コネクタ : 34pinフラットコネクタ
 (背面パネル)
 インピーダンス : 100Ωバランスシグナル
 スレッシュホールド: -1.1V

出 力
 コネクタ : LEMO
 インピーダンス : 50Ω
 デイレイ : ~15ns

電 源 : -6V

■ **ECL入力コネクタ**

ピンNO.	内容	ピンNO.	内容	ピンNO.	内容	ピンNO.	内容
1	GND	10	ch12	19	ch7*	28	ch3
2	GND	11	ch11*	20	ch7	29	ch2*
3	ch15*	12	ch11	21	ch6*	30	ch2
4	ch15	13	ch10*	22	ch6	31	ch1*
5	ch14*	14	ch10	23	ch5*	32	ch1
6	ch14	15	ch9*	24	ch5	33	ch0*
7	ch13*	16	ch9	25	ch4*	34	ch0
8	ch13	17	ch8*	26	ch4		
9	ch12*	18	ch8	27	ch3*		

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121

E-Mail:info@hoshin-el.co.jp