

**HOSHIN**

ELECTRONICS CO.,LTD.

**CAMAC**

8ch DAC (C013)

## DC電圧出力用モジュール

## ■ 特長

- 最大出力電流 100mA
- 出力電圧(各チャンネルごと切替)  
0V~+10V  
0V~-10V  
-5V~+5V
- D/Aコンバータは、16bitで高精度

## ■ 仕様

出力切替	出力電圧	最小インピーダンス
1	0V~+10V	100Ω
2	0V~-10V	100Ω
3	-5V~+5V	50Ω

セットリングタイム: ~25μs

直線性 : 4LSB

形状 : CAMAC標準1幅モジュール

電源 : +6V 300mA

+24V 200mA

-24V 200mA

## ■ CAMACファンクション

F(16)・A(0~7)・S1: データセット

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121

E-Mail:[info@hoshin-el.co.jp](mailto:info@hoshin-el.co.jp)