

HE3265

4 c h ホトマルアンプボックス



■ ホトマル信号用 高速アンプ

■ ゲイン 10 倍

■ 入力インピーダンス 50 Ω
出力インピーダンス 50 Ω

■ 遅延時間 7 n S e c

この製品は、入力された信号を増幅するアンプモジュールです。
シンチレーションカウンターやチェレンコフカウンターなどの光電変換用
ホトマルの信号増幅に最適です。
電源に A C 1 0 0 V を使用しているため、持ち運びが容易です。



株式
会社

豊伸電子

< 仕 様 >

入 力

コネクタ : L E M O (0 0 シ リ ー ズ)
インピーダンス : 5 0 Ω
最大入力 : ± 2 V
直線性維持入力 : 0 V ~ - 0 . 5 V

出 力

コネクタ : L E M O (0 0 シ リ ー ズ)
最大出力 : ± 2 V
オフセット電圧 : 最大 0 . 0 1 V
インピーダンス : 5 0 Ω
ゲイン : 1 0 倍
リニアリティ誤差 : $\pm 0 . 2$ % 以下
デイレイ : 7 n S e c

形 状 : W 1 8 0 $\times$ H 1 0 0 $\times$ D 2 4 0 [mm]
(持ち手・ゴム足含まず)

電 源 : A C 1 0 0 V (5 0 / 6 0 H z)
接地付 3 P コンセント
ヒューズ 3 A

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

株式会社 豊伸電子

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平 3-9-12

TEL 044-861-0202 (代) FAX 044-861-0121

E-mail : info@hoshin-el.co.jp