

HOSHIN

ELECTRONICS CO.,LTD.

NIM**8ch DCアンプ (N020)**

微小信号をA/Dコンバータ・レベルまでアンプ

■ **特長**

- DC～20kHzまでの電気信号を10倍～1000倍にアンプ
- 出力インピーダンスは500Ω以上
- 内部出力極性切替があり、以後のA/Dコンバータにあわせ出力可能

■ **仕様**

周波数	: DC～20kHz
ゲイン	: 10倍、50倍、100倍、 500倍、1000倍
オフセット	: 入力段で調整
入力インピーダンス	: 1MΩ
出力インピーダンス	: 500Ω以上 電圧出力
出力極性	: 内部切替にて正負どちらでも可
出力最大電圧	: ±10V
形状	: NIM標準1幅モジュール
電源	: +24V 110mA -24V 110mA

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12
 TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121
 E-Mail:info@hoshin-el.co.jp